

Link do produktu: <https://paczkanaczas.pl/modul-zdalnego-sterowania-12-v-przekaznik-2-kanaly-sterowanie-radiowe-radio-p-2465.html>



## MODUŁ ZDALNEGO STEROWANIA 12 V przekaznik 2 kanały sterowanie radiowe radio

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Cena brutto      | <b>68,60 zł</b>           |
| Cena netto       | <b>55,77 zł</b>           |
| Numer katalogowy | <b>ST-RD-12V</b>          |
| Kod producenta   | <b>ST-RD-12V</b>          |
| Kod EAN          | <b>5904815160759</b>      |
| Kod producenta   | <b>ST-RD-12V</b>          |
| EAN (GTIN)       | <b>5904815160759</b>      |
| Model            | <b>ST-RD-12V</b>          |
| Producent        | <b>nieznany producent</b> |
| Zawiera baterie  | <b>nie</b>                |

### Opis produktu



## DWUKANAŁOWY MODUŁ 12V-48V DC (z przekaźnikiem) zdalnego sterowania (radiowego) w obudowie wraz pilotem

Urządzenie to umożliwi zdalne sterowanie za pomocą pilota dwoma kanałami zasilania dzięki dwóm przekaźnikom.

### SPRAWDZONA JAKOŚĆ

Standardowo ustawiona jest funkcja nr. 3 (tryb interlock) czyli wciskając przycisk 'ON' lub 'OFF' zmieniasz funkcje przekaźnika który przełącza się zgodnie z jego programem. Np. wciskasz ON na pilocie a przekaźnik podaje napięcie na inne urządzenie np. włącza żarówkę. Jeżeli ponownie wciskasz ON (gdy ON), nic się nie dzieje. Gdy wciśniesz OFF, przekaźnik przestaje podawać napięcie na żarówkę i ta zostaje wyłączona. Ponowne wciśnięcie OFF (gdy OFF) niczego nie zmienia.

### Dane techniczne:

- Napięcie wejściowe: 12V - 48V DC
- Pobór prądu w stanie spoczynku: poniżej 6mA
- Pobór prądu w stanie zadziałania: 13mA
- Zasięg: 20-50m w linii prostej bez przeszkód
- Czułość odbiornika: > 97 dbm
- Tryb dekodowania: Dekodowanie oprogramowania MCU
- Zdalne przechowywanie: 20- Obsługiwany typ zdalny: EV1527 kod uczenia się
- Tryb pracy: Chwilowy, przełączający, opóźnienie (5s ,10s ,15s )
- Zaciski wyjściowe: NO , NC , COM
- Wymiary płytki PCB:35 x 30 x 18 mm (dł.,szer.,wys.)
- Bateria pilota: 2 x 3 V CR2016 baterie guzikowe
- Prąd na stykach stycznika max: do 6A; prąd chwilowy max: 9A

## □ Zestaw zawiera:

- Moduł odbiornika z przekaźnikiem
- Pilot zdalnego sterowania (z baterią)
- Obudowa modułu odbiornika czarna

## □ Tryb pracy przekaźnika:

1. **Tryb wciskania:** wciśnij przycisk na pilocie a przekaźnik zostanie włączony tak długo jak wciskasz guzik, a następnie zwolnij przycisk na pilocie, aby rozłączyć przekaźnik;
2. **Tryb samoblokujący:** wciśnij raz przycisk na pilocie a przekaźnik się włączy i zostanie w tej pozycji. Następnie wciśnij ten sam przycisk pilota ponownie, aby rozłączyć przekaźnik;
3. **Tryb interlock (ON/OFF)** wciśnij przycisk pilota ON, aby włączyć przekaźnik, a następnie naciśnij przycisk pilota OFF, aby wyłączyć przekaźnik.
4. **Tryb opóźnienia:** wciśnij przycisk na pilocie zdalnego sterowania, przekaźnik włączy się, zwolnij przycisk pilota zdalnego sterowania, od tej pory po 5S, 10S lub 15S (3 biegi), przekaźnik zostanie automatycznie wyłączony.

## □ Programowanie:

- **1. Tryb wciskania:** Przekaźnik jest załączony tylko podczas wciskania przycisku pilota. Po zwolnieniu przycisku przekaźnik powraca do pozycji wyjściowej.

Przycisnąć i zwolnić przycisk nauki. Nacisnąć przycisk pilota. Dioda mignie sygnalizując udane zaprogramowanie.

- **2. Tryb samoblokujący:** Po wciśnięciu przycisku pilota przekaźnik się załącza. Po ponownym wciśnięciu przycisku pilota przekaźnik powraca do pozycji wyjściowej.

Dwa razy przycisnąć i zwolnić przycisk nauki. Nacisnąć przycisk pilota. Dioda mignie sygnalizując udane zaprogramowanie.

- **3. Tryb interlock (ON/OFF).** Po wciśnięciu przycisku pilota przekaźnik się załącza. Po wciśnięciu drugiego przycisku pilota przekaźnik powraca do pozycji wyjściowej.

Trzy razy przycisnąć i zwolnić przycisk nauki. Nacisnąć przycisk pilota. Dioda mignie sygnalizując udane zaprogramowanie. Nacisnąć drugi przycisk pilota. Dioda miga sygnalizując udane zaprogramowanie.

- **4a. Tryb opóźnienia: Przekaźnik wyłączy się po upływie 5 sekund.**

Cztery razy przycisnąć i zwolnić przycisk nauki. Nacisnąć przycisk pilota włączający przekaźnik. Dioda mignie.

- **4b. Tryb opóźnienia: Przekaźnik wyłączy się po upływie 10 sekund.**

Pięć razy przycisnąć i zwolnić przycisk nauki. Nacisnąć przycisk pilota. Dioda mignie sygnalizując udane zaprogramowanie.

- **4c. Tryb opóźnienia: Przekaźnik wyłączy się po upływie 15 sekund.**

Sześć razy przycisnąć i zwolnić przycisk nauki. Nacisnąć przycisk pilota. Dioda mignie sygnalizując udane zaprogramowanie.

- **5. Kasowanie pamięci odbiornika:**

Moduł posiada dwa przyciski parowania (nauki), po jednym na każdy z dwóch przekaźników. Po ośmiokrotnym szybkim naciśnięciu przycisku parowania kodów na płycie modułu, nastąpi automatyczne wyczyszczenie wszystkich wyuczonych pilotów, po wyczyszczeniu nie można już używać wcześniej wyuczonych pilotów, trzeba je sparować na nowo.







